

Büyük Projeler için üretilmiştir.



-1 dB Tap Çıkışı

-8 dB

-12 dB

-16 dB

Tap çeşitleri mevcuttur.



## Genel Özellikler

- Profesyonel projeler için üretilmiştir
- 17x32 multiswitch ve 17x17 tap tek kasa içerisindedir
- -1 dB tap kaybı
- Led li uyarı sistemi
- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Lnb besleme özelliği 13 - 18V
- Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Ledli abone kontrol sistemi
- Ergonomik ve şık tasarım
- Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları
- Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer
- Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı
- 13-18V 22 khz devresi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	17 F Konnektör
Tap çıkışı	17 F konnektör
Kaskat çıkışı	17 F Konnektör
Abone çıkışı	32 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı	950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı	47-870 Mhz
Uydu Abone Kazancı	-15dB±1
Terr Abone Kazancı	-15dB±2
Tap Kazancı	-1 dB
Kazanç ayan	0..20dB
Maksimum Uydu Seviye Girişi	102dBµV ±5
Maksimum Terr Seviye Girişi	102dBµV ±5
İzolasyon Uydu - Uydu	>35dB
İzolasyon Uydu - Terr	>40dB
Çektiği akım	900mA
Güç Kaynağı	18V 2500mA
Çalışma Sıcaklığı	-15...+40°C
Boyutlar	360x330x20 mm
Ağırlık	2300 gr